

Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego nn-0,4kV

Obiekt: Oświetlenie drogowe w miejscowości Rojew

gm. Kobylin, pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie

Lp.	Odcinek kabla od - do									Słup oświetleniowy								Uziom typu Galmar						
		Kabel YAKY 4x25mm ²	Folia ochronna niebieska (nn)	Końcówka kablowa KRA 25mm2	Betonowy słupek oznacznikowy nn	Opaska kablowa OKI	Przekop DVK 75 (Arot)	Przecisk SRS 110 (Arot)	Szatka oświetleniowa wg. rys nr 3	Słup oświetleniowy BETA 9/1/1.5 (ELMONTER)	Fundament B-120 (ELMONTER)	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-03	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-01	Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-02	Oprawa SGS103/70W (Philips)	Źródło światła SON-T 70W (Philips)	Przewód YDY 3x 2.5mm2	Wkładka topikowa D01 4A	Pręt stalowy Ø 14.3; dł. 1.5	Złączka	Uchwyt krzyżowy	Grot	Głowica	Bednarka oc. 25x4mm
		m	m	szt.	szt.	szt.	m	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m
Obwód ze stacji transformatorowej nr 05-478																								
1	proj. ZK1-1P (wg odręb. oprac.)			4																				
2	proj. SO	2	1	4					1										12	10	2	2	1	20
3	I/4/1	102	76		1		5	18		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	10
4	I/4/2	72	64			9				1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	10
5	I/4/3	66	46		3	8		12		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	10
6	I/4/4	81	63			10	10	10		1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	10
7	I/4/5	105	96			12	23			1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	10
8	I/4/6	90	82			11	30			1	1	1	1	2	1	1	10	1	4	3	1	1	1	10
9	I/4/7	85	76			10	2			1	1	1	1	2	1	1	10	1	12	10	2	2	1	20
10	Podsumowanie	603	504	8	4	60	70	40	1	7	7	7	7	14	7	7	70	7	48	38	10	10	8	100